

VERSA-LCDM-WRL

BEZDRÔTOVÁ LCD KLÁVESNICA PRE ÚSTREDNE VERSA

Bezdrôtová klávesnica **VERSA-LCDM-WRL** umožňuje obsluhu a programovanie ústrední zo série **VERSA** prostredníctvom kontrolérov **ACU-120/ACU-270**. Je určená na činnosť v rámci obojsmerného bezdrôtového systému **ABAX**.

Aj keď je klávesnica **VERSA-LCDM-WRL** bezdrôtové zariadenie, ponúka všetky funkcie drôtových klávesníc. Dodatočne má taktiež zabudovanú čítačku bezdotykových kariet, pomocou ktorých je možné: zapínať plné strázenie, vypínať strázenie, a taktiež zrušiť alarm. Krypt klávesnice umožňuje jej rýchlu a pohodlnú montáž na vhodné miesto.

Klávesnica **VERSA-LCDM-WRL** je ekonomické zariadenie: má osobitnú batériu pre podsvietenie displeja a klávesnice. Takéto riešenie umožňuje činnosť tejto klávesnice aj 3 roky. Pre maximálne zníženie spotreby batérii je možné vypnúť čítačku bezdotykových kariet (ak zabezpečovací systém nemá byť obsluhovaný pomocou kariet).



- spolupráca s ústredňami zo série **VERSA** (firmvér 1.04 alebo novší)
- všetky funkcie drôtových LCD klávesníc
- obojsmerná kódovaná rádiová komunikácia vo frekvenčnom pásme 868 MHz
- dosah: do 500 m (iba pri priamom spojení s **ACU-120/ACU-270**) na otvorenom priestranstve
- zabudovaná čítačka bezdotykových kariet
- zabudovaný bzučák na akustickú signalizáciu
- dva režimy činnosti: aktívny/neaktívny
- možnosť zobudenia
- konfigurácia prostredníctvom:
 - programu **DLOADX**
 - klávesnice v servisnom režime
- veľký, dobre čitateľný LCD displej
- zobrazovanie textov zhodne s jazykovou verziou zabezpečovacej ústredne
- LED-ky informujúce o stave skupín a a systému
- podsvietenie displeja a klávesov (biela farba)
- sabotážny kontakt reagujúci na otvorenie krytu a odtrhnutie zo steny
- kryt umožňujúci rýchlu a jednoduchú montáž
- napájanie: dve batérie CR123A 3 V

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Rozmer krytu	139 x 124 x 22 mm
Pracovná teplota	-10 °C...+55 °C
Hmotnosť	280 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Pracovná frekvencia	868,0 ÷ 868,6 MHz
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve)	do 500 m
Batéria	2 x CR123A 3V
Trieda prostredia podľa EN50130-5	II
Odber prúdu v pohotovostnom režime z batérie BT1	5 µA
Maximálny odber prúdu z batérie BT1	50 mA
Odber prúdu v pohotovostnom režime z batérie BT2	1 µA
Maximálny odber prúdu z batérie BT2 (vypnutá čítačka kariet)	45 mA
Maximálny odber prúdu z batérie BT2 (zapnutá čítačka kariet)	90 mA